



CTP 010

opis

Potencjometr umożliwiający nastawę wartości prędkości obrotowej wentylatorów wyposażonych w silniki komutowane elektronicznie EC lub innych urządzeń wyposażonych w wejście 0-10 VDC. Wbudowana dioda sygnalizuje podanie napięcia sterującego na silnik. Potencjometr przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Niedopuszczalny jest montaż na powierzchniach palnych. Stopień ochrony IP50.

dopuszczalne warunki pracy

temperatura: -20 ~ 55 °C, wilgotność: 20 ~ 90%, bez kondensacji i bez szronu

zastosowanie

Ręczna bezstopniowa regulacja obrotów silników EC komutowanych elektronicznie, wyposażonych w wejście 0-10 VDC. Może być również stosowany jako nastawnik dla innych regulatorów i sterowników.

Typ	U_n [V]	I_{max} [A]	m [g]
CTP 010	10 DC	0-10 DC	89

schemat elektryczny

